

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO IVO

WM- wzmacniacze mocy 48 V DC



Impulsowe wzmacniacze WM zasilane są napięciem 48 V DC bezpośrednio z siłowni bateryjnych typu ZDS048. Konstrukcja urządzenia umożliwia zastosowanie dowolnej końcówki mocy modelu wielokanałowego jako wzmacniacza podstawowego lub zapasowego. Dostępne są wzmacniacze 1, 2, 4 oraz 8- kanałowe o mocach na kanał od 60 do 1000 W RMS.

WM1250: 1x 250 W
 WM2250: 2x 250 W
 WM4250: 4x 250 W
 WM1500: 1x 500 W
 WM2500: 2x 500 W
 WM1000: 1x 1000 W
 WM8060: 8x 60 W
 WM8125: 8x 125 W

Wybrane dane techniczne

Liczba kanałów audio	1, 2, 4 lub 8
Moc wyjściowa kanału audio (RMS)	60, 125, 250, 500, 1000 W
Sprawność (dla wzmacniacza 500 W)	> 80 %
Napięcie wyjściowe (RMS)	0..100 V
Pasma przenoszenia mocy (-3 dB)	50..20 kHz
Stosunek sygnał/szum	> 75 dB
Zniekształcenia THD (1 kHz)	< 0,4%
Wyjście uszkodzeniowe	+
Zasilanie	41..58 V DC
Wymiary	1,5U, 19"